

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ АС/DC НА DIN-РЕЙКУ

➤ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальные источники питания используются в промышленной автоматике, связи, телекоммуникациях для питания приборов и устройств. Стандартно имеют один выход DC тока.

Источники питания имеют защиту от перегрузки, короткого замыкания, защиту от перенапряжений.

Устройства характеризуются высокой эффективностью, небольшими размерами и весом, а также современным дизайном.

Устанавливаются на стандартную DIN-рейку.



DR-30-12



DR-60-12



DR-120-12



DR-240-24

Тип	Ном. выходная мощность, Вт	Выход	Допуск на выходное напряжение	К.п.д., %
DR-30-5	30	5В, 3 А	±2%	74
DR-30-12	30	12 В, 2 А	±1%	81
DR-30-15	30	15 В, 2 А	±1%	82
DR-30-24	30	24 В, 1,5 А	±1%	83
DR-45-5	45	5В, 4,5 А	±2%	74
DR-45-12	45	12 В, 3 А	±1%	81
DR-45-15	45	15 В, 3 А	±1%	82
DR-45-24	45	24 В, 2 А	±1%	83
DR-60-5	60	5 В, 6,5 А	±2%	76
DR-60-12	60	12 В, 4,5 А	±1%	82
DR-60-15	60	15 В, 4 А	±1%	83
DR-60-24	60	24 В, 2,5 А	±1%	84
DR-75-5	75	5 В, 8 А	±2%	76
DR-75-12	75	12 В, 6 А	±1%	82
DR-75-15	75	15 В, 5 А	±1%	83
DR-75-24	75	24 В, 3 А	±1%	84
DR-120-12	120	12 В, 10 А	±2%	80
DR-120-24	120	24 В, 5 А	±1%	84
DR-120-48	120	48 В, 2,5 А	±1%	84
DR-240-24	240	24 В, 10 А	±1%	84
DR-240-48	240	48 В, 5 А	±1%	85

➤ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип	Габаритные размеры ШxВxГ, мм
DR-30-12	78x93x56
DR-60-12	78x93x56
DR-120-12	65.5x125.2x100
DR-120-24	65.5x125.2x100
DR-240-24	125.5x125.2x100

Габаритные размеры источников питания другой мощности — по запросу.